



HXC 3000 C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe INTENS

PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor HONDA
- Robustes und leistungsfähiges Material

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe INTENS

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

HXC 3000 C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	2.70
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	3.10
Verbr. 75% (L/h) *	1.30
Autonomie 75% (h) *	2.40
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	98
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	84
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX200_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	196
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0.60

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	59
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	43
Nettogewicht (kg)	41

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	60.50
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	44
Gewicht (lbs)	43
Palettentyp	140/110
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	145
Palettengewicht verpackt (kg)	661

LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz

Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz



R06 - Transportkarren-Bausatz für HX 3000 / HXC 3000 ; Pannensichere Räder Ø 187 mm

Transportkarren-Bausatz für HX 3000 / HXC 3000 ; Pannensichere Räder Ø 187 mm



RBH1 - Karton zu 20 Ölflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE

Karton zu 20 Ölflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE



RBHO-5 - Karton zu 24 Ölflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE

Karton zu 24 Ölflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE



RHO - Schutzhülle für HX 3000 / HXC 3000 / PERFORM 3000 - 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter

Schutzhülle für HX(C) 3000 / PERFORM 3000 - 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter



RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V

Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V



RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel

1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel