



HX 4000 C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe INTENS

PRODUKTVORZÜGE

- Robustes und leistungsfähiges Material
- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor HONDA

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe INTENS

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

HX 4000 C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	3.70
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	5.30
Verbr. 75% (L/h) *	2.10
Autonomie 75% (h) *	2.50
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	96
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	81
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	67

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX270_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	270
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1.10

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	71.50
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	49
Nettogewicht (kg)	56

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	49.50
Gewicht (lbs)	58.50
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	162
Palettengewicht verpackt (kg)	361

LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz

Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz



RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 - 7500T / HXC 4000 - 6000 - 7500T / TECHNIC 10000 - 15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm

Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 - 7500T / HXC 4000 - 6000 - 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm



R33 - Wartungssatz für HX 4000 inkl. Ölflasche, Zündkerze und Luftfilter

Wartungssatz für HX 4000 inkl. Öl, Zündkerze und Luftfilter



RH1 - Schutzhülle für HX 4000 - 6000 - 7500T / HXC 4000 - 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter

Schutzhülle für HX(C) 4000 - 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter



RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V

Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V



RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel

1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel