



## HXC 4000 C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe INTENS

### PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor HONDA
- Robustes und leistungsfähiges Material

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe INTENS

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

## HXC 4000 C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	3.70
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	5.30
Verbr. 75% (L/h) *	2.10
Autonomie 75% (h) *	2.50
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	102
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	86
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	72

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX270_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	270
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1.10

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	71.50
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	49
Nettogewicht (kg)	56

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	49.50
Gewicht (lbs)	58.50
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	162
Palettengewicht verpackt (kg)	361

### LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

### OPTIONEN



Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz

Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz



RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 - 7500T / HXC 4000 - 6000 - 7500T / TECHNIC 10000 - 15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm

Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 - 7500T / HXC 4000 - 6000 - 7500T / TECHNIC 10000-15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm



RH1 - Schutzhülle für HX 4000 - 6000 - 7500T / HXC 4000 - 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter

Schutzhülle für HX(C) 4000 - 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter



RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V

Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V



RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel

1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel