

# KOHLER®

# SDMO®



## DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL SILENCE

### PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor von KOHLER, wassergekühlt
- Sehr leise
- Schall- und stoßdämmende Platten
- Auffangwanne für Betriebsstoffe

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann. TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu: Die Liste der Generatoren- Die Wartungsfälligkeiten- Eine Unterhaltsbeihilfe- Die Karte der Reseller-Partner Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

### Baureihe DIESEL SILENCE

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe

## DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL SILENCE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	8.30
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	2.60
Autonomie 75% (h) *	10.40
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	95
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	79
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	66

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KDW702-H_C5
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	OUI
Hubraum (cm3)	690
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1.60

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALKASTEN

2 Steckdosen 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige +APM202

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	121.10
Breite (cm)	79
Höhe (cm)	105.60
Nettogewicht (kg)	310

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	122.20
Breite (cm)	80.40
Höhe (cm)	105.60
Gewicht (lbs)	316
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0

**KOHLER®**  
**SDMO®**

07.05.2024

DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER DIESEL SILENCE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



## DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

### LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung

Wartungsfreie Batterie



Aufhängöse

Betriebsstundenzähler

### OPTIONEN



**Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter**

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter



**RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist**

Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste für TECHNIC 6500 A AVR - 10000 - 7500 TA AVR - 15000 / DIESEL 6000 A XL - 6500 TA XL



**VERSO 50 Mono 40A - Automatische Quellenumkehrung bei einphasigem Netzstroms 40A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 9,2kW. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.**

Automatische Quellenumkehrung bei einphasigem Netzstroms 40A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 9,2kW. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.



**R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz**

Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz



**RKDS6 - Wartungssatz für DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter**

Wartungssatz für DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter



**RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.**

Adapter Industrie-Steckdose 16A auf hausnetz 10/16A



**RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V**

Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V